

Таблица совместимости



Рекомендуемая таблица по использованию универсальных тонеров Hi-Black в печатающих устройствах Panasonic

Тонер Hi-Black Универсальный для Panasonic KX-FL503/MB1500, Тип 1.0, Вк, 100 г, банка
 Тонер Hi-Black Универсальный для Panasonic KX-MB263/MB2020, Тип 2.0, Вк, 100 г, банка

Тип тонер картриджа	Кол-во страниц	Аппараты	Блок фотобарабана	Ресурс блока фотобарабана	Тонер Hi-Black Универсальный для Panasonic KX-FL503/MB1500, Тип 1.0	Тонер Hi-Black Универсальный для Panasonic KX-MB263/MB2020, Тип 2.0
KX-FA76 A	до 2000	KX-FLM553RU	KX-FA78 A	до 6000 копий	XXXXX	
		KX-FLB758RU				
		KX-FLB753RU				
		KX-FL503RU				
KX-FA83 A	до 2500	KX-FL523RU	KX-FA84 A	до 10000 копий	XXXXX	
		KX-FLM653RU				
		KX-FLM663RU				
		KX-FL513RU				
KX-FAT400A7	до 1800	KX-MB1500RU	картриджная система		XXXXX	
KX-FAT410A7	до 2500	KX-MB1520RU				
KX-FAT92 A	до 2000	KX-MB263RU	KX-FAD93 A	до 6000 копий		
		KX-MB283RU				
		KX-MB763RU				
		KX-MB773RU				
KX-FA85 A	до 5000	KX-MB783RU	KX-FA86 A	до 10000 копий		
		KX-FLB813RU				
		KX-FLB853RU				
KX-FAT88 A	до 2000	KX-FLB883RU	KX-FAD89 A	до 10000 копий		
		KX-FL403RU				
KX-FAT411 A	до 2000	KX-FLC413RU	KX-FAD412 A	до 6 000 копий		XXXXX
		KX-MB2000RU				
		KX-MB2020RU				
KX-FAT421A7	до 2000	KX-MB2030RU	KX-FAD422A7	до 18000 копий		
KX-FAT430A7	до 3000	KX-MB2230RU				
KX-FAT431A7	До 6000	KX-MB2270RU				
KX-FAT403A7	до 8000	KX-MB2510RU	KX-FAD404A7	до 20000 копий		
		KX-MB2540RU				
KX-FAT472A7	до 2000	KX-MB3030RU	KX-FAD473A7	до 10000 копий		
		KX-MB2110RU				
		KX-MB2117RU				
		KX-MB2130RU				
		KX-MB2137RU				
		KX-MB2170RU				
		KX-MB2177RU				

При разработке данной таблицы служба качества компании «BTT» учитывала большое количество параметров тонеров, таких как: оптическая плотность изображения, фон, адгезия; передача полутонов; равномерность заливки, расход и т.д., а также отзывы наших клиентов по использованию предлагаемых нами тонеров в различных моделях печатающей техники. В результате были выработаны рекомендации которые нашли отражение в этой таблице:

XXXXX	Параметры сопоставимы с OEM тонером
	Нет данных по использованию

Данная таблица носит рекомендательный характер по использованию предлагаемых нами продуктов. Однако, не стоит считать, что только подбором тонера можно решить все проблемы с заправкой картриджа. Необходимо помнить, что технология является неотъемлемой частью в достижении успеха.

Мы не располагаем достаточными данными по расходу тонера в конкретных моделях аппаратов.
 Рекомендуем ориентироваться на приблизительный расход в 20 г на 1000 копий 5% заполнения листа А4