

Таблица совместимости



Рекомендуемая таблица по использованию универсального тонера Hi-Black в актуальных OEM картриджах печатающих устройств HP и Canon

Модели принтеров	Модель OEM картриджа	Ресурс тонер-картриджа (стр.)	реком. вес для заправки	ОПС OEM	реком. вес для заправки	ОПС OEM	реком. вес для заправки	ОПС OEM
			Тонер Hi-Black Универсальный для HP LJ 1010/ 1200, Тип 2.2	Тонер Hi-Black Универсальный для HP LJ 1010/ 1200, Тип 2.6	Тонер Hi-Black Универсальный для HP LJ Ent. M604, Тип 5.0			
HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319f	Q2612A/ AD	2 000	110 гр.	XXXX	105 гр.	XXXX	115 гр.	XXXX
HP LJ 1020, 1022		2 000	110 гр.	X	105 гр.	X	115 гр.	XXXX
HP LJ 9000, 9040, 9050	C8543X	30 000	1 510 гр.	XXXX	1 365 гр.	XXXX	1 430 гр.	XXX
HP LJ Pro M15, Pro M16, MFP Pro M28, Pro M29	CF244F	1 000	60 гр.	XXX	60 гр.	XXXX	65 гр.	XXX
HP LJ P2035, P2055	CE505A	2 300	125 гр.	XXXX	120 гр.	XXXX	130 гр.	XXXX
HP LJ P2055	CE505X	6 500	335 гр.	XX	310 гр.	XXXX	325 гр.	XXXX
HP LJ Pro 400 M401, Pro 400 M425	CF280A	2 700	145 гр.	XXXX	140 гр.	XXXX	145 гр.	XXXX
	CF280X/ XD	6 900	355 гр.	XX	330 гр.	XXXX	340 гр.	XXXX
HP LJ P3015, Enterprise 500 M525, Pro M521	CE255A	6 000	310 гр.	X	285 гр.	XXX	302 гр.	XXXX
	CE255X	12 500	635 гр.	X	580 гр.	XXX	610 гр.	XXXX
HP LJ P4014, P4015, P4515	CC364A	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	490 гр.	XXXX
	CC364X	24 000	1 210 гр.	X	1 095 гр.	X	1 145 гр.	XXXX
HP LJ Pro M435, Pro M701, Pro M706	CZ192A(93A)	12 000	610 гр.	X	555 гр.	X	584 гр.	XXX
HP LJ Pro M402, MFP M426f	CF226A	3 100	165 гр.	X	155 гр.	X	160 гр.	XXXXX
	CF226X	9 100	465 гр.	X	425 гр.	X	450 гр.	XXXXX
HP LJ Pro M304/ M404n/ MFP M428dw	CF259A	3 000	160 гр.	X	150 гр.	X	160 гр.	XXXXX
	CF259X	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	490 гр.	XXXXX
HP LJ Pro M501dn, Enterprise M527f, Enterprise M527dn, LJ Enterprise M506x	CF287A	9 000	460 гр.	X	420 гр.	X	445 гр.	XXXXX
	CF287X	18 000	910 гр.	X	825 гр.	X	870 гр.	XXXXX
HP LaserJet Enterprise M507, HP LaserJet Enterprise MFP M528	CF289A	5 000	260 гр.	X	240 гр.	X	257 гр.	XXXX
	CF289X	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	494 гр.	XXXX
	CF289Y	20 000	1010 гр.	X	915 гр.	X	964 гр.	XXXX
HP LJ Enterprise 700 M712, Enterprise M725	CF214A	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	490 гр.	XXXXX
	CF214X	17 500	885 гр.	X	805 гр.	X	840 гр.	XXXX
HP LJ Enterprise M4555, Enterprise 600 M601, 602, 603	CE390A	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	490 гр.	XXXX
	CE390X	24 000	1 210 гр.	X	1 095 гр.	X	1 140 гр.	XXXX
HP LJ Enterprise M604	CF281A	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	490 гр.	XXX
HP LJ Enterprise M605, M606	CF281X	25 000		Не рекомендуем использовать		Не рекомендуем использовать	1 195 гр.	XXX
	CF237A	11 000		Не рекомендуем		Не рекомендуем	535 гр.	XXXX
CF237X	25 000		1 195 гр.		XXXX			
CF237Y	41 000		1 945 гр.		XXXX			
HP LJ M211d, LJ M236d	W136A	1 150		только для текста		только для текста		рекомендуем использовать Тонер тип 4.4
	W136X	2 600						
Canon iR 2016, 2020, 2030, 2320	C-EXV-14	16 000	810 гр.	XXX	735 гр.	XXXX		Не рекомендуем
Canon iR 1018, 1022, 1024	C-EXV-18	8 400	430 гр.	XXX	396 гр.	XXXX		Не рекомендуем
Canon LBP-2900, LBP-3000	Canon 703	2 000	110 гр.	XXXX	105 гр.	XXXX	115 гр.	XXX
Canon i-SENSYS LBP-6300, 6310, 6650, 6670, 6680, MF-5840, 5940, 6140, 6180, LBP-251, 252, 253	Canon 719	2 100	115 гр.	XXXX	110 гр.	XXXX	120 гр.	XXXX
	Canon 719H	6 400	330 гр.	XX	306 гр.	XXXX	320 гр.	XXXX
Canon i-SENSYS LBP-310, LBP-312x, MF-522x, MF-525x	Canon 041	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	490 гр.	XXXX
	Canon 041H	20 000	1 010 гр.	X	915 гр.	X	960 гр.	XXXX
Canon i-SENSYS LBP-212dw, 214dw, 215x, MF421dw, 426dw, 428x, 429x	Canon 052	3 100	165 гр.	X	155 гр.	X	165 гр.	XXXX
	Canon 052H	9 200	470 гр.	X	430 гр.	X	455 гр.	XXXX
Canon LBP-325x, MF542x, MF543x	Canon 056L	5 100	265 гр.	X	245 гр.	X	260 гр.	XXXX
	Canon 056H	21 000	1 060 гр.	X	960 гр.	X	1 005 гр.	XXXX
Canon LBP-228x, LBP-226dw, LBP-223dw, MF449x, MF446x, MF445dw, MF443dw	Canon 057	3 100	165 гр.	X	155 гр.	X	165 гр.	XXXX
	Canon 057H	10 000	510 гр.	X	465 гр.	X	490 гр.	XXXX
Canon i-SENSYS LBP-351x, LBP-352x	Canon 039	11 000		Не рекомендуем		Не рекомендуем	535 гр.	XXX
	Canon 039H	25 000			1 195 гр.		XXX	

При разработке данной таблицы служба качества компании «BTT» учитывала большое количество параметров тонеров, таких как: оптическая плотность изображения, фон, адгезия, передача полутонов, равномерность заливки, расход и т.д., а также отзывы наших клиентов по использованию предлагаемых нами тонеров в различных моделях печатающей техники. В результате были выработаны рекомендации, которые нашли отображение в этой таблице

XXXXX	Параметры сопоставимы с OEM тонером
XXX	Могут быть отклонения плотности отпечатка, как в большую, так и меньшую сторону
XX	Не рекомендуется использовать в картридже с ресурсом более 3000 копий из-за особенности реологических добавок в тонере
X	Возможны отклонения связанные с плотностью отпечатка и фиксацией на бумажном носителе

Данная таблица носит рекомендательный характер. Однако, не стоит считать, что только подбором тонера можно решить все проблемы аппарата. Какая бы ни была заявлена хорошая совместимость альтернативных тонеров с OEM, мы настоятельно рекомендуем проводить очистку блока проявки перед переходом на тонер альтернативного (иного) поставщика.

На сегодняшний день, все приводы печатающей техники HP разработаны компанией Canon. Модельный ряд у этих брендов не обязательно совпадает.